



ACCUCHARGER 6/12V 2A

Vollautomatisches 6/12V Ladegerät

Modernste, mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik der Banner ACCUCHARGER Serie garantieren beste Batterieladung, höchste Sicherheit und einfachste Bedienung. Am LED Display wird der Status der Ladung angezeigt. Ideal zum Laden von Motorrad- / Fahrzeugbatterien und für die sichere Ladeerhaltung der Batterie über viele Monate.



LEISTUNGSMERKMALE

Batteriespannung: für 6 V und 12 V Batterien, automatische Spannungserkennung

Ladefunktion: vollautomatische, 8-stufige Ladung, automatische Umschaltung auf Ladeerhaltung

Anzeige: multicolor LED-Display

Ausführung: robustes Gehäuse mit Kantenschutz, hochwertige isolierte Klemmen, Montage-Hacken

Sicherheit: Schutz gegen Verpolung, Überspannung, Funkenbildung und Kurzschluss

Lieferumfang: Ladegerät, Klemmen, Ösen-Adapter mit Sicherung, Aufbewahrungstasche und Anleitung

ANWENDUNGEN

Home Bereich

6/12 V:



TECHNISCHE DATEN

Type:	ACCUCHARGER 2A
Netzspannung:	230 V AC, 50 Hz
Batteriespannung:	6/12 V
Ladespannung:	bis 14,7 V
Ladestrom:	max. 2 A
Batteriekapazität:	bis 46 Ah (empfohlen)
Schutzklasse:	IP54
Abmessungen:	18,5 x 8,5 x 6,5 cm
Ladekabel Länge:	200 cm
Gewicht:	0,7 kg
Temperaturbereich:	-20 °C bis +50 °C

ARTIKEL-NUMMER

1240000020